

МФУ HP Neverstop Laser серии 1200



Абсолютная свобода печати. Инновационный лазерный принтер без картриджа¹.

С легкостью печатайте большие объемы документов на инновационном лазерном принтере без картриджа¹ с первоначальным запасом тонера на 5000 страниц². Положитесь на качество и надежность HP с революционно низкой стоимостью отпечатка. Печатайте и сканируйте практически где угодно с помощью HP Smart — лучшего в своем классе приложения мобильной печати^{3,4}.



МФУ HP Neverstop Laser 1200a



МФУ HP Neverstop Laser 1200w

Особо отмечено

- Печать, сканирование, копирование
- Черно-белая печать до 20 стр/мин
- Запас тонера на 5000 страниц в комплекте
- Самостоятельная заправка принтера тонером
- Беспроводная печать Wi-Fi Direct (только модель "w")
- Совместимость с приложением HP Smart
- Высокоскоростное подключение USB 2.0
- Входная емкость 150 листов
- Подключение Ethernet (только модель "n")

Поставляется со стартовым запасом тонера для печати до 5000 страниц²

- Поддержка больших объемов печати — поставляется с первоначальным запасом тонера на 5000 страниц².
- Скорость печати до 20 стр/мин⁵.
- С легкостью выполняйте различные задачи благодаря универсальным возможностям МФУ — печатайте, сканируйте и копируйте.

Ресурс заправочного комплекта 2500 страниц. Экономичная печать⁶.

- Этот революционный лазерный принтер гарантирует неизменно высокое качество печати.
- Четкий текст и насыщенный черный цвет.
- Инновационный заправочный комплект HP позволяет печатать большие объемы документов по низкой стоимости за отпечаток.

Простая самостоятельная заправка тонером за 15 секунд⁷

- С легкостью самостоятельно пополняйте принтер тонером, не оставляя грязных следов⁸.
- Быстро и просто восполняйте запас тонера с помощью инновационного заправочного комплекта⁹.

Возможность работы откуда угодно

- Печатайте с мобильного устройства с помощью HP Smart — лучшего в своем классе приложения мобильной печати^{3,4}.
- Оцените возможности высококачественного сканирования и отправки в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако — где бы вы ни находились³.
- Подключите смартфон или планшет напрямую к принтеру для удобной печати без подключения к сети¹⁰.

Обзор продукта

Внешний вид МФУ HP Neverstop Laser 1200w

1. Пиктографический ЖК-дисплей
2. Выходной лоток на 100 листов
3. Планшетный сканер
4. Скоростной порт USB 2.0
5. 20 стр/мин
6. Встроенный интерфейс беспроводной сети, встроенный интерфейс Ethernet (только модель "n"), печать Wi-Fi Direct (только модель "w")
7. Входной лоток на 150 листов
8. В комплект поставки входит запас тонера, обеспечивающий печать до 5000 страниц



Кратко о серии



Модель	МФУ HP Neverstop Laser 1200a	МФУ HP Neverstop Laser 1200n	МФУ HP Neverstop Laser 1200w
Код продукта	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Функции	Печать, сканирование и копирование		
Память/процессор	64 Мбайт/500 МГц		
Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей		
Мобильная печать	Недоступно		Приложение HP Smart
Возможности подключения	USB	USB, Ethernet	USB, Wi-Fi
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)	250–2500 страниц		
Скорость печати	20 стр/мин		

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	
Обслуживание и поддержка	UB4Y5E: обслуживание HP в течение 3 лет со стандартной заменой для Neverstop Laser 1200 UB4Y2E: обслуживание HP в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день для Neverstop Laser 1200 UB4Y8E: обслуживание HP в течение 3 лет с возвратом в сервисный центр для МФУ Neverstop Laser серии 1200 (услуга UB4Y5E доступна во всех странах региона ЕМЕА, кроме стран Ближнего Востока, Адриатики, Африки, ЮАР, Израиля, Словении, Турции. услуга UB4Y2E доступна в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании. услуга UB4Y8E доступна в Адриатике, Африке, СНГ, странах Восточной Европы и Ближнего Востока, Израиле, Румынии, ЮАР, Турции)

Технические характеристики

Модель	МФУ HP Neverstop Laser 1200a	МФУ HP Neverstop Laser 1200n	МФУ HP Neverstop Laser 1200w
Код продукта	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Функции	Печать, копирование, сканирование		
Панель управления	Символьный ЖК-дисплей		
Печать			
Технология печати	Лазерная		
Скорость печати	Ч/б (A4, обычный режим) До 20 стр./мин.;		
Время выхода первой страницы	Ч/б (A4, режим готовности): Всего за 7,6 секунды; Ч/б (A4, спящий режим): За 14 секунд;	Ч/б (A4, режим готовности): За 8,5 с; Ч/б (A4, спящий режим): За 15 секунд;	Ч/б (A4, режим готовности): Всего за 7,6 секунды; Ч/б (A4, спящий режим): За 14 секунд;
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): до 600 x 600 x 2 т/д; Технология: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 т/д);		
Месячная нагрузка	До 20,000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 250–2500 страниц		
Возможности интеллектуального ПО принтера	HP Auto-On/Auto-Off	Apple AirPrint™, Mopria Certified, технология HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, приложение HP Smart	
Стандартные языки печати	PCLmS; URF; PWG		
Область печати	Поля печати верхнее: 2 мм, Снизу: 2 мм, левое: 2 мм, правое: 2 мм; Максимально допустимая область печати:	Поля печати верхнее: 2 мм, Снизу: 2 мм, левое: 2 мм, правое: 2 мм; Максимально допустимая область печати: 216 x 356 мм	Поля печати верхнее: 2 мм, Снизу: 2 мм, левое: 2 мм, правое: 2 мм; Максимально допустимая область печати:
Двусторонняя печать	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)		
Копирование			
Скорость копирования	Ч/б (A4): До 20 копий/мин.		
Характеристики копирования	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; Максимальное количество копий: До 99 копий; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%;		

Модель	МФУ HP Neverstop Laser 1200a	МФУ HP Neverstop Laser 1200n	МФУ HP Neverstop Laser 1200w
Код продукта	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Сканирование			
Формат файла сканирования	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Сканер	Тип сканера: Планшетный; Версия TWAIN-интерфейса: версия 2.1 (Windows 7 или более поздней версии); Максимальный размер области сканирования (планшет): 216 x 297 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм	Тип сканера: Планшетный; Технология сканирования: D-CIS; Версия TWAIN-интерфейса: версия 2.1 (Windows 7 или более поздней версии); Максимальный размер области сканирования (планшет): 216 x 297 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм	Тип сканера: Планшетный; Версия TWAIN-интерфейса: версия 2.1 (Windows 7 или более поздней версии); Максимальный размер области сканирования (планшет): 216 x 297 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм
Расширенные возможности сканирования	Отсутствует		
Сканируемая область	Максимальный размер носителя (со стекла): 216 x 297 мм;		
Глубина цвета/ градации серого	24 бит / 256		
Быстродействие процессора	500 МГц		
Возможности подключения			
Стандартно	Высокоскоростной разъем USB 2.0	Высокоскоростной порт USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный интерфейс Wi-Fi 802.11b/g/n
Беспроводное подключение	Отсутствует		Да
Мобильная печать ¹			приложение HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; сертификация Mopria™; печать Wi-Fi® Direct
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Жёсткий диск	Нет		
Память	Стандартно: 64 Мбайт; Максимум: 64 Мбайт		

Модель	МФУ HP Neverstop Laser 1200a		МФУ HP Neverstop Laser 1200n	МФУ HP Neverstop Laser 1200w
Код продукта	4QD21A		5HG87A	4RY26A
Управление печатными носителями				
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 1 входной лоток; Максимум: 1 входной лоток			
Типы носителя	Обычная бумага; плотная бумага; документная бумага; наклейки; тонкая бумага; конверты			
Форматы носителей	Пользовательские установки: От 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм; Поддерживаемые форматы: A6; A5; A4; конверты №10; конверты C5; конверты DL; B5 (JIS); от 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм	Пользовательские установки: От 105 x 148,5 мм до 216 x 356 мм; Поддерживаемые форматы: A6; A5; A4; конверты №10; конверты C5; конверты DL; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; от 105 x 148,5 мм до 216 x 356 мм	Пользовательские установки: От 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм; Поддерживаемые форматы: A6; A5; A4; конверты №10; конверты C5; конверты DL; B5 (JIS); от 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм	Пользовательские установки: От 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм; Поддерживаемые форматы: A6; A5; A4; конверты №10; конверты C5; конверты DL; B5 (JIS); от 105 x 148,5 мм до 215,9 x 356 мм
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Входной лоток на 150 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 100 листов			
Плотность носителя	От 60 до 120 г/м ² ;			
Емкость лотков подачи	Лоток 1: листы: 150 Максимум: До 150 листов			
Емкость лотков приема	Стандартно: До 100 листов Максимум: До 100 листов			
Совместимые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету; USB, Linux (дополнительную информацию см. по адресу https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)			
Совместимые сетевые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету; USB, Linux (дополнительную информацию см. по адресу https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)			
Минимальные системные требования	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Mac: Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, порт USB			
ПО в комплекте	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), справка для веб-службы HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер HP Scan, приложение HP Scan, HP Product Improvement Study; Для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт http://www.hp.com или источник приложений для принтера LaserJet)			
Управление принтером	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)			
Размеры и вес				
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум 380,5 x 293,4 x 287 мм; Максимум: 380,5 x 385 x 521 мм;			
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	481 x 390 x 421 мм			
Вес принтера	8,71 кг	8,73 кг		
Вес в упаковке	10,8 кг	11,2 кг		10,8 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32,5 °C; Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности			
Условия хранения	Температура: от -20 до 40 °C;		Температура: -20 – 50°C;	
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 51 дБ (А)			
Электропитание ²	Требования: 220–240 В (номинальное) +/-10 % (минимальное 198 В, максимальное 264 В), 50–60 Гц (номинальная) +/-3 Гц (минимальная 47 Гц, максимальная 63 Гц); Потребляемая мощность: 325 Вт (активное состояние, печать), 3,2 Вт (режим готовности), 0,6 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (ТЕС) ³ : Energy Star: 0,721 кВт·ч в неделю; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания;	Требования: 220–240 В (номинальное) +/-10 % (минимальное 198 В, максимальное 264 В), 50–60 Гц (номинальная) +/-3 Гц (минимальная 47 Гц, максимальная 63 Гц); Потребляемая мощность: 338 Вт (активное состояние, печать), 3,3 Вт (режим готовности), 0,95 Вт (режим сна), 0,1 Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (ТЕС): Blue Angel: 0,677 кВт·ч в неделю; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания;	Требования: 220–240 В (номинальное) +/-10 % (минимальное 198 В, максимальное 264 В), 50–60 Гц (номинальная) +/-3 Гц (минимальная 47 Гц, максимальная 63 Гц); Потребляемая мощность: 325 Вт (активное состояние, печать), 3,2 Вт (режим готовности), 0,6 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (ТЕС) ⁶ : Energy Star: 0,721 кВт·ч в неделю; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания;	Требования: 220–240 В (номинальное) +/-10 % (минимальное 198 В, максимальное 264 В), 50–60 Гц (номинальная) +/-3 Гц (минимальная 47 Гц, максимальная 63 Гц); Потребляемая мощность: 325 Вт (активное состояние, печать), 3,2 Вт (режим готовности), 0,6 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (ТЕС) ⁶ : Energy Star: 0,721 кВт·ч в неделю; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания;
Технология энергосбережения	Технология HP Auto-On/Auto-Off			
Сертификации	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 (выпуск 5), CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах.			
Совместимость с Blue Angel	Да, Blue Angel DE-UZ 205 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP)			
Страна происхождения	Сделано в Китае			
Комплект поставки ⁴	Принтер HP Neverstop Laser 1200a; предустановленный оригинальный блок фотобарабана HP, черный (запас тонера 5000 страниц, ресурс службы 20 000 страниц); справочное руководство; руководство по установке; листовка с нормативными требованиями; листовка с информацией о технической поддержке; руководство по гарантии; кабель питания	Принтер HP Neverstop Laser 1200n; предустановленный оригинальный фотобарабан HP, черный (ресурс 5000 страниц, срок службы 20 000 страниц); справочное руководство; руководство по установке; листовка с нормативными требованиями; листовка с информацией о технической поддержке; руководство по гарантии; кабель питания	Принтер HP Neverstop Laser 1200w; предустановленный оригинальный блок фотобарабана HP, черный (запас тонера 5000 страниц, ресурс службы 20 000 страниц); справочное руководство; руководство по установке; листовка с нормативными требованиями; листовка с информацией о технической поддержке; руководство по гарантии; кабель питания; кабель USB	
Гарантия	Один год ограниченной гарантии на оборудование HP. Полные условия см. по адресу: http://www.hp.com/go/orderdocuments .			

Примечания

- ¹ Система непрерывной подачи тонера с самостоятельной заправкой, в которой используются расходные материалы со встроенным фотобарабаном, по сравнению с большинством конкурирующих лазерных принтеров для черно-белой печати OEM-поставщиков на мировом рынке стоимостью до 250 евро и МФУ стоимостью до 350 евро (по состоянию на 15 ноября 2018 г.). По результатам внутреннего исследования HP, а также исследования Keypoint Intelligence, проведенного компанией Buyers Lab по заказу HP в 2018 г. Рыночная доля определена согласно отчету IDC Hardware Peripherals Tracker за 4-й квартал (Q4) 2018 г. Подробнее см. по адресу <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- ² Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Необходимо загрузить приложение HP Smart. Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ По сравнению с большинством приложений мобильной печати OEM-поставщиков для струйных и лазерных принтеров и МФУ, предназначенных для дома и домашнего офиса, стоимостью не более 429,99 евро. Рыночная доля определена согласно отчетам IDC Hardware Peripherals Tracker за 2-й квартал 2018 г. Заявление основано на данных лабораторных испытаний и исследований приложений мобильной печати, предлагаемых производителями принтеров, а также на исследовании, проведенном подразделением Buyers Lab компании Keypoint Intelligence по заказу HP. Отчет за сентябрь 2018 г. доступен по адресу <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Без учета первого набора тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа.
- ⁶ По результатам проведенного компанией HP сравнения рекомендованных производителями розничных цен и стоимости отпечатка МФУ одного класса HP LaserJet Pro M15 и HP LaserJet Pro MFP M28 с использованием оригинальных картриджей с черным тонером стандартного заполнения HP LaserJet 44A/48A (по состоянию на март 2019 г.). Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ По результатам внутреннего исследования HP, а также исследования Keypoint Intelligence, проведенного компанией Buyers Lab по заказу HP в 2018 г. Подробнее см. по адресу <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- ⁸ При использовании в соответствии с инструкциями по настройке.
- ⁹ Заправочный комплект не входит в комплект поставки принтера, его можно приобрести отдельно.
- ¹⁰ Перед печатью мобильное устройство необходимо подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Для использования Apple AirPrint мобильное устройство должно поддерживать технологию AirPrint®. Беспроводное подключение поддерживается только в диапазоне 2,4 ГГц. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Для использования Google Cloud Print™ 2.0 требуется регистрация Google Cloud Print™ и учетная запись Google. Беспроводное подключение поддерживается только в диапазоне 2,4 ГГц. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения потребляемой мощности обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ³ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ⁴ Оригинальный блок фотобарабана HP черный (поставляется с первоначальным запасом тонера с ресурсом 5000 страниц), ресурс службы блока фотобарабана 20 000 страниц. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/ru>

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2020

